




**DMX-4CV-DIN** (L406MA02T4A01)  
**DMX-4CC-DIN** (L405MA02C4A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



Manuale e documentazione

**DALI-4CV-DIN**



**DALI-4CC-DIN**



**DMX-4CV-DIN**

Dimmer 4 canali con ingresso DMX 512A RDM, DALI , Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth, DMX ed uscita a tensione costante PWM con corrente fino ad 8A per canale (384W a 48VDC per canale).

**DMX-4CC-DIN**

Dimmer 4 canali con ingresso DMX 512A RDM, DALI , Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth, DMX ed uscita a corrente costante PWM con corrente fino a 1050mA per canale (50.4W a 48VDC per canale).

Corrente di uscita di default 350mA programmabile con 64 step fino a 1050mA con SETUPPER (venduto separatamente)

► Possibilità di test al banco e variazione modalità segnale di controllo tramite SETUPPER (venduto separatamente)

► Alimentazione fino a 53V



Dati Tecnici	DALI-4CV-DIN (L406MA02T4A01)	DALI-4CC-DIN (L405MA02C4A01)
Segnali di controllo*	0-10V 1-10V	
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Numero di canali	4	4
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~8Amp x CH	8~52VDC con corrente 170~1050mA
Potenza erogabile per canale	96W a 12VDC; 192W a 24VDC; 384W a 48VDC	fino a 50.4W a 48VDC
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	

DIMMER

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61