



PUSH-2CV (L440MA04T2A04)
PUSH-2CV-TW (L440MA04T2A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)

Manuale e documentazione

PUSH-2CV **PUSH-2CV-TW**

Dimmer 2 canali con uscita a **tensione costante PWM**.

PUSH-2CV : Dimmer due uscite separate monocromatiche con due ingressi Push (isolati/non isolati) e controllo **Bluetooth**

PUSH-2CV-TW : Dimmer bianco dinamico con due ingressi Push (isolati/non isolati) e controllo **Bluetooth**

- ▶ Led di segnalazione corretta alimentazione
- ▶ Led di segnalazione stato dell'uscita/delle uscite
- ▶ Possibilità di test al banco tramite **SETUPPER** (venduto separatamente)
- ▶ Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- ▶ Protezione da: inversione polarità, circuito aperto e picchi di tensione



Dati Tecnici	PUSH-2CV (L440MA04T2A04)	PUSH-2CV-TW (L440MA04T2A01)
Segnali di controllo*	2 x	2 x
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Tensione costante - PWM Style
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Numero di canali	2	2
Tipo di carico	Monocromatico	Binaco dinamico
Caratteristica di uscita - tensione	8~52VDC	8~52VDC
Caratteristica di uscita - corrente	0~6Amp per canale	0~6Amp per canale
Potenza erogabile per canale	fino a 72W a 12VDC; 144W a 24VDC; 288W a 48VDC	fino a 72W a 12VDC; 144W a 24VDC; 288W a 48VDC

DIMMER

*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61