




DMX-4CV (L406MA0GT4A01)
DMX-4CC (L405MA0GC4A01)



Manuale e documentazione

DMX-4CV



DMX-4CC



DMX-4CV

Dimmer 4 canali con uscita a corrente costante PWM ed ingresso DMX 512A RDM, DALI, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth.

DMX-4CC

Dimmer 4 canali con uscita a corrente costante PWM e ingresso DMX 512A RDM, DALI, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth.

Corrente di uscita: 350mA (default) programmabile con 64 step con SETUPPER (venduto separatamente)

► **Possibilità di test al banco e variazione modalità segnale di controllo tramite SETUPPER (venduto separatamente)**



Dati Tecnici	DMX-4CV (L406MA0GT4A01)	DMX-4CC (L405MA0GC4A01)
Segnali di controllo*		
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Numero di canali	4	4
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~8Amp	8~52VDC con corrente 170~1050mA
Potenza erogabile a canale	96W a 12VDC; 192W a 24VDC; 384W a 48VDC	fino a 50.4W a 48VDC
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	