




**DMX-CV-HP (L406MA0GT4A04)**  
**DMX-CC-HP (L405MA0GC4A04)**



Manuale e documentazione

**DALI-CV-HP**



**DALI-CC-HP**



**DMX-CV-HP**

Dimmer mono-canale con uscita a tensione costante PWM ad elevata potenza (fino a 728W a 24VDC) con ingresso DMX 512A RDM, DALI, Push, 0-10V / 1-10V, Potenziometro, Bluetooth.

**DMX-CC-HP**

Dimmer mono-canale con uscita a corrente costante PWM ad elevata potenza (fino a 201W a 48VDC) con ingresso DMX 512A RDM, DALI, Push, 0-10V / 1-10V Potenziometro, Bluetooth. Corrente di uscita: 1400mA (default) programmabile con 64 step con SETUPPER (venduto separatamente)

- Possibilità di test al banco e variazione modalità segnale di controllo tramite SETUPPER (venduto separatamente)



Dati Tecnici	DMX-CV-HP (L406MA0GT4A04)	DMX-CC-HP (L405MA0GC4A04)
Segnali di controllo*		
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style	Corrente costante - PWM Style
Frequenza dimmer PWM	390 Hz	390 Hz
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC	8 ~ 53 V DC
Numero di canali	1	1
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~32Amp	8~52VDC con corrente 1400~4200mA
Potenza erogabile	384W a 12VDC; 768W a 24VDC; 1536W a 48VDC	fino a 201W a 48VDC
Protezioni	Inversione di polarità; circuito aperto; picchi di tensione; termica	

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61